



Портативная радиостанция

SIRUS F31

Профессиональная радиостанция **SIRUS F31** выделяется среди большинства аналогов выходной мощностью до 10Вт, что позволяет заметно увеличить дальность связи и ёмкостью аккумулятора 2800 мА/ч, обеспечивающей длительное время работы без подзарядки. Рация обладает прочным корпусом, имеет простой и удобный дизайн, а также две дополнительные программируемые клавиши.

Особенности:

- Мощность: до 10 Вт
- Сканирование каналов
- CTCSS/DCS
- VOX
- Маскиратор речи
- Голосовые оповещения о номере канала и других режимах
- Программируемые функциональные клавиши
- Программирование с компьютера

Комплектация:

- приемопередатчик
- антенна
- аккумуляторная батарея Lilon
- клипса
- зарядное устройство (стакан)
- адаптер питания от сети 220В
- руководство пользователя



ООО «КОМПАНИЯ САЙРУС»
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ



Портативная радиостанция

SIRUS F31

Наименование	Sirus F31
Общие	
Диапазон частот	146-174 МГц или 400-470 МГц
Шаг сетки частот	25/12.5 кГц
Количество каналов	16
Напряжение питания	8,0 В постоянного тока
Рабочая Температура	-25°C ~ +50°C
Антенна	Антенна с высоким коэффициентом усиления, разъем SMA
Импеданс антенны	50 Ом
Режим работы	Симплекс или полудуплекс
Размер (В x Ш x Г) без антенны	133*59*36 мм
Вес	280г
Передатчик	
Выходная мощность	Высокая ≥ 10Вт Низкая ≥ 5Вт
Тип модуляции	16кФ3Е
Паразитное излучение	≤ 7,5 мкВт
Модулированный шум	< -40 дБ
Модуляционное искажение	< 5%
Стабильность частоты	Не хуже 5 PPM
Ток потребления (передача)	≤ 2600 мА
Приемник	
Чувствительность	≤ 0,2 мкВ
Полоса пропускания	≤ 16 кГц
Селективность	≥ 65 дБ
Мощность звука	1 Вт
Искажение звука	≤ 5%
Стабильность частоты	Не хуже 5 PPM
Ток потребления	80 мА (в режиме ожидания) / 220 мА (прием)
Разъем гарнитуры	Kenwood K1



ООО «КОМПАНИЯ САЙРУС»
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ